JoY TeC CORPORATION

カードベンダー

CSD－600H

取扱説明書

総輸入販売元　ジョイテック株式会社

CSD－600H		
カード材質	ペーパーフィルムカード ポリエステルフィルムカード	
カード寸法	① 幅　　６０mm～６４mm ② 長さ　９０mm～１１８mm ③ 厚さ　０．１５mm(最小)～１．０mm(最大)	
カード容量	CSD-600H ： 約５５０枚 （カード厚＝０．４１㎜として）	
払出速度	約 １．５秒／枚	
サイズ	106mm(W)×１７２mm(D)×３２７)mm(H)	
機械的寿命	１０万回	
電源	ＤＣ１２Ｖ±５％ ／ ＤＣ２４Ｖ±５％	
定格消費電力	待機時：１００mA　動作時：３５０mA　最大時：２．２A ＠ ＤＣ１２Ｖ 待機時：１００mA　動作時：２００mA　最大時：１．３A ＠ ＤＣ２４Ｖ	
設置場所環境	温度：０℃ ～ ５５℃ 湿度：３０％ ～ ９０％ RH（結露無し）	
重量	CSD-600H ： 約2．9kg	
特長	１．コンパクトな外形で取り付けスペースが小さい。 ２．前面及び上部の２方向よりカード補充可能。 ３．厚さ調整が簡単。 ４．容易なメンテナンス性。	

ピン配列表

＊　1秒以下のエンプティ信号は無視してください。
（構造上、払い出し時に短いエンプティ信号がでることがあるため）

＊　電源電圧はDC24Vか12Vのどちらかで駆動してください。

Pin	入出力	信　号　名	動作時	電源の状態及び入出力の信号条件	線　色
1	入力	0V		電源DC24VのGNDを接続する。	黒
2	入力	24V		電源DC24Vを接続する。	橙
3		GND		基板上において0Vと接続している。	黒
4	入力	カード送り出し信号	Lo	カード送り出し開始時に入力する。(Active Low) 立上がりエッジで動作を開始する。	茶
5	入力	詰まりリセット信号	Lo	カード詰まり信号出力時に送り出し信号を受付ける状態にする。(Active Low) カード詰り信号がLoの時のみ有効。	黄
6		GND		基板上において0Vと接続している。	黒
7				470Ω の抵抗を通して5V に接続している。	緑
8	出力	入力 OK 信号	Lo	カード送り出し可能な場合に出力する。 (Open Collector NPN) 但し、カードが送出待機位置に無い時は「カード送出信号」は受付けない。 またカード送り出し中、カード詰まり信号、エンプティ信号が出力している場合は出力しない。	青
9				470Ω の抵抗を通して5V に接続している。	紫
10	出力	カード詰まり信号	Lo	カード送り出し不可能な場合に出力する。 (Open Collector NPN)	ピンク
11				470Ω の抵抗を通して5V に接続している。	灰
12	出力	エンプティ信号	Lo	カードがなくなった場合に出力する。 (Open Collector NPN)	白
13	入力	0V		電源DC12VのGNDを接続する。	黒
14	入力	12V		電源DC12Vを接続する。	赤

外形寸法図

(W)106mm×(L)172mm×(H)327mm